

30 Leds

Categoria

Artefactos Integrado Interior, Emergencia, Luz De Emergencia

SKU

EML-30

Descripcion

Luz de emergencia 30 LED. Batería de Li-lon reemplazable y recargable - protección de sobrecarga y baja tensión - Encendido automático y botón de prueba.

ADVERTENCIA: No invertir la polaridad de la batería - Accesorios de fijación incluidos

Información técnica

| Nombre | Información |
|--------|-------------|
| Nombre | Informació |

| Potencia | 1.6W máx. |
|---------------------|------------------|
| Tensión | AC100-240V |
| Modelo | EML-30 |
| Conector | Enchufe tipo "l" |
| Protección IP | IP20 |
| Función Dimeable | Alto/Bajo |
| Material del Cuerpo | ABS |
| Material del Lente | РС |
| Tipo de Chip | 2835 - 30pcs |
| Tamaño de Lámpara | 200x55x30mm |
| Peso de Lámpara | 220 gr |
| Medidas Master | 32x27x13,5cm |
| Cantidad x Master | 20 pcs |
| Tipo de Blanco | Frío 6500k |

Nombre Información

| Frecuencia | 50-60Hz |
|-------------------|--------------------------|
| Clase | 2 |
| Batería | Li-lon x1 3.7V 1.8Ah |
| Duración de Carga | Bajo: 8Hs / 50lm |
| Duración de Carga | Alto: 6Hs / 100lm |
| Seguridad | Ignífugo y Antiexplosivo |
| Tiempo de Carga | 24 Hs |
| Tipo de Alumbrado | No Permanente |

Descargas

Archivo Descarga

| EML-30_Fotometria_high light.pdf | Click para descargar |
|---|----------------------|
| EML-30_Fotometria_low light.pdf | Click para descargar |
| MACROLED_Ficha Técnica_Luces de Emergencia_EML_V2.pdf | Click para descargar |